

REDE DE COMUNICAÇÕES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL

INSTRUÇÕES E INDICATIVOS

I. ESTRUTURA DA REDE MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL

A rede rádio do Serviço Municipal de Protecção Civil tem a seguinte estrutura:

- Um canal simiduplex com repetidor instalado no depósito de água do Alto dos Bonecos;
- Um canal simplex (tático);
- Dez estações base
 - Central do SMPC
 - Central dos Bombeiros Voluntários do Concelho do Seixal
 - Central dos Bombeiros Voluntários de Amora
 - Cruz Vermelha Portuguesa – Núcleo do Seixal
 - Gabinete de Segurança da Fertagus – Pragal
 - Metro Transportes Sul - Corroios
 - Divisão Policial do Seixal
 - Esquadra da PSP do Seixal
 - Esquadra da PSP da Cruz de Pau
 - Esquadra da PSP de Corroios
 - Posto da GNR de Paio Pires
 - Posto da GNR de Fernão Ferro
- Um posto móvel – viatura da protecção civil;
- Seis estações portáteis;
- Mala repetidora, com antena magnética para veículo e alimentação 12V/ 220V, para substituir a estação fixa, em caso de avaria.

II. INSTRUÇÕES DE EXPLORAÇÃO

As comunicações de emergência e protecção civil do concelho do Seixal serão exploradas da seguinte forma:

1. As corporações de Bombeiros Voluntários do Concelho do Seixal e de Bombeiros Voluntários de Amora vão utilizar os canais da rede nas respectivas operações diárias, cabendo a cada uma destas instituições regular internamente os indicativos e a disciplina das comunicações.
2. Todas as estações base devem estar em escuta permanente e, sempre que for necessário, comunicam entre si.
3. O Serviço Municipal de Protecção Civil fará, periodicamente, uma chamada geral para testar as condições de recepção/emissão das várias estações.
4. O canal semiduplex – **Canal 1** - funciona:
 - a) Em **rede livre**. As várias estações e postos podem comunicar livremente entre si, para gerirem as ocorrências habituais do dia-a-dia, de acordo com os números 1 e 2.
 - b) Em **rede dirigida**. As estações não podem comunicar entre si sem prévia autorização da estação de controlo, que se designa por Estação Directora de Rede (EDR). Passa a esta situação por indicação expressa da hierarquia dos operadores das corporações de Bombeiros ou do Centro Municipal de Operações de Emergência e Protecção Civil, quando activado.
5. O canal simplex ou táctico – **Canal 2** - é de alcance reduzido e só deve ser utilizado pelos postos de rádio presentes nos teatros de operações. Este canal só está programado nos rádios móveis e portáteis.

III. CANAIS E FREQUÊNCIAS

Canal 1	Recepção (RX) = 172.3000
	Emissão (TX) = 167.7000
Canal 2 (Simplex)	152.4125
Repetidor	Recepção (RX) = 167.7000
	Emissão (TX) = 172.3000

IV. INDICATIVOS

A. ESTAÇÕES BASE/FIXAS

POSTO OU SERVIÇO	INDICATIVO
Serviço Municipal de Protecção Civil	MIKE 15.10
Bombeiros Voluntários do Concelho do Seixal	CENTRAL BOMBEIROS DO SEIXAL
Bombeiros Voluntários de Amora	CENTRAL BOMBEIROS DE AMORA
Cruz Vermelha Portuguesa – Núcleo do Seixal	CRUZ VERMELHA
Gabinete de Segurança da Fertagus - Pragal	FERTAGUS
Metro Transportes Sul - Corroios	METRO TRANSPORTES SUL
Esquadra da PSP do Seixal	PSP DO SEIXAL
Esquadra da PSP da Cruz de Pau	PSP DA CRUZ DE PAU
Esquadra da PSP de Corroios	PSP DE CORROIOS
Divisão da PSP do Seixal	DIVISÃO DA PSP DO SEIXAL
Posto da GNR de Paio Pires	GNR DE PAIO PIRES
Posto da GNR de Fernão Ferro	GNR DE FERNÃO FERRO

B. ESTAÇÕES MÓVEIS

POSTO	INDICATIVO
Viatura da Protecção Civil	MÓVEL 15.10.1 a 15.10.N

C. ESTAÇÕES PORTÁTEIS

POSTO	INDICATIVO
Presidente da Câmara	ÁS 15.10
Vereador da Protecção Civil	SENA 15.10
Coordenador do SMPC	QUINA 15.10
Substituto do coordenador do SMPC	QUADRA 15.10
Outros postos	PORTÁTIL 15.10.1 a 15.10.N